



SPEC

項目	FM	UHF	CS・BS-IF
周波数帯域 (MHz)	76~95	470~710	1000~2610
利得 (dB)	30~35	38~45	34~39/41~46
適正入力レベル(dBμ)※1	44~65(85※2)	44~65(85※2)	44~69(89※2) [24波] 44~64(84※2) [36波]
定格出力レベル (dBμ)	100 (5波)	110 (9波)	108/113(24波) 103/110(36波)
利得調整範囲 (dB)	0~-10以上(連続可変)	0~-10以上(連続可変)	0~-10以上(連続可変)
入力AT T (dB)	0、-10(切換式)	0、-10(切換式)	0、-10(切換式)
チルト調整範囲 (dB)	—	—	-7~-17以上(連続可変)
出力モニタ (dB)	-20		
雑音指数 (dB)	5以下	5以下	7以下
入力切換 (dB)	混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・FM)		
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形)		75 (F形)
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)		
V S W R	2.5以下	2.5以下	2.5以下
相互変調 (dB)	IM2	—	-31以下
	IM3	-72以下	-71以下
ハム変調 (dB)	-60以下		
耐衝撃波試験	±15kV 1.2/50μs		
電源電圧	AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)		
CS・BSコンバータ電源	DC15V最大6W(CS・BS入力端子より送電)		
UHFプリアンプ電源	DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)		
消費電力	AC100V	本体のみ: 6W、UHFプリアンプ100mA送電時: 8W CS・BSコンバータ6W送電時: 13W CS・BSコンバータ6W、UHFプリアンプ100mA送電時: 15W	
	DC15V	本体のみ: 290mA、UHFプリアンプ100mA送電時: 390mA CS・BSコンバータ6W送電時: 690mA CS・BSコンバータ6W、UHFプリアンプ100mA送電時: 790mA	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40		

・FMカット機能付

※1 適正入力レベルの範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合があります。

※2 入力AT T(-10dB)・利得調整機能(-10dB)併用時の値

※3 24波/36波時

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
5	壁面取付部	アルミニウム	脱脂	1	t: 2.0
4	電源コード			1	約1.0m
3	アース端子	黄銅	ニッケルメッキ	1	
2	F形接栓座	黄銅	ニッケルメッキ	3	
1	本体ケース	処理鋼板	焼付塗装	1	t: 0.6

図種	外観図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
名称	43dB型 CS・BS・UHF・FMブースタ	16・09・20	FREE	0511421-160
型名	CBUF-43DSB	承認	検図	設計
		藤高	浦部	小谷野
		サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.		