



Max,  $\phi 60.5$   
Min,  $\phi 30.2$

**SPEC**

使用チャンネル	ch13~20	ch21~24	ch26~29	ch30~62
通過帯域損失 (dB以下)	2.5	6.0	6.0	2.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	30	10	10	30
入力VSWR (以下)	2.5		2.5	
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)			

7	銘板	ポリエステルフィルム	-	1
6	ネジ類	ステンレス	-	-
5	UHF入力1端子	黄銅・合成樹脂	ch13~24	1
4	UHF入力2端子	黄銅・合成樹脂	ch26~62	1
3	出力端子	黄銅・合成樹脂	-	1
2	壁面・ポール取付金具	ステンレス	-	1
1	ケース・フタ	アルミダイカスト	塗装	1
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数

図種	外観図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
名称	共同受信用関西地区UHF混合器	04.05.10	FREE	0411113-040
型名	MX-201K	承認	検図	設計
		上新	仁木	金子