



Max, $\phi 60.5$
Min, $\phi 30.2$

SPEC

使用チャンネル	ch13~14	ch15~16	ch17~28	ch18~41	ch42~62
通過帯域損失 (dB以下)	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20	10	—	—	30
入力VSWR (以下)	2.5		2.5		
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)				

7	銘板	ポリエステルフィルム	—	1
6	ネジ類	ステンレス	—	—
5	入力1端子	黄銅・合成樹脂	ch13~28	1
4	入力2端子	黄銅・合成樹脂	ch18~62	1
3	出力端子	黄銅・合成樹脂	—	1
2	壁面・ポール取付金具	ステンレス	—	1
1	ケース・フタ	アルミダイカスト	塗装	1
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数

図種	外観図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
名称	共同受信用関東地区UHF混合器	05・03・08	FREE	0411132-050
型名	MX-203T	承認	検図	設計
		上新	工藤	金子
		SUN ELECTRONICS CO., LTD.		